



# ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

## Перемикачі введення резерву серії SCO (без захисту)



## Призначення та функції

Перемикач введення резерву SIGMA I-0-II 2P, 63A призначений для ручного перемикання між основним та резервним джерелами живлення (наприклад, мережа та генератор) в однофазних електричних колах із номінальним струмом до 63 А. Він забезпечує безпечне перемикання, оскільки має три положення: основне джерело (I), вимкнене положення (0) та резервне джерело (II).

- Перемикання живлення: перемикач дозволяє вручну відключати один ввід живлення і підключати інший.
- Розрив ланцюга: має подвійний розрив ланцюга, що робить перемикання безпечним, дозволяючи повністю знеструмити лінію перед перемиканням між джерелами.
- Надійність: використовується для забезпечення стабільного живлення електроприладів, особливо в умовах, коли основне джерело може бути тимчасово відсутнє (наприклад, під час аварій, планових робіт тощо).
- Використання: застосовується в електричних ланцюгах, де потрібно забезпечити безперебійне живлення, використовуючи два джерела енергії: основне та резервне.

## Технічні дані:

Номінальна напруга: 230V/400V

Номінальний струм: 25, 40, 63, 80, 100, 125, 160 А

Номінальна частота: 50/60 Hz

Кількість полюсів: 1, 2, 3, 4P

Контактна форма: 1-0-2

Електричне термін служби: 1.500

Механічний термін служби: 8.500




Ступінь захисту: IP20

Температура навколишнього середовища: -5°C ... 40°C

Розмір терміналу/кабелю: 16-70 mm<sup>2</sup>


Монтаж: на DIN-рейку EN 60715 (35 мм) за допомогою швидкознімного пристрою

## Схема електричного кола:





Розміри (мм)

SCO-4040 – SCO-4063



SCO-4080 – SCO-4100 – SCO-4125



## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

1. Гарантійний строк починається з дати продажу товару і становить 2 роки при дотриманні споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.
2. Гарантія розповсюджується на товар в цілому і на всі його елементи.
3. У разі появи порушень в роботі автоматичного вимикача з вини виробника протягом гарантійного терміну експлуатації, споживач має право на безкоштовне усунення недоліків товару за допомогою здійснення виробником гарантійного ремонту.
4. При неможливості відремонтувати товар уповноваженою виробником особою, він буде замінений безкоштовно.
5. Для проведення гарантійного ремонту споживач повинен надати автоматичний вимикач, інструкцію з експлуатації виробу з позначкою про дату продажу і розрахунковий документ, який підтверджує факт покупки.
6. З питань гарантійного обслуговування звертайтеся до продавця.

### УВАГА!

Компанія не несе відповідальності за будь-які небажані ситуації, які можуть виникнути внаслідок не виконання заходів, зазначених в даній інструкції з експлуатації.

### УВАГА!

Після закінчення терміну дії пристрою, його потрібно включити до окремої групи відходів у межах Європейського Союзу. Пристрій не слід викидати, його слід доставити до центрів збору пристроїв (пункти утилізації електронних пристроїв).

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ

- на товари, які мають механічні пошкодження;
- інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключенню, неправильної експлуатації;
- сліди самостійного, несанкціонованого розкриття.

Термін служби: 10 років. Гарантійний термін: 2 роки.

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Авторизований дилер/            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тип продукту/                   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Серійний номер продукту/        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Дата рахунка-фактури/           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| № рахунка-фактури/              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Представник компанії-виробника/ |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Підпис-штамп                    | <p><b>SIGMA ELEKTRİK</b><br/> <b>SAN. TİC. A.Ş.</b><br/>         Yürsek Enerji ve Elektrik Yolu Ç.İ.İ.İ.İ.İ.İ.<br/>         Yenibosna-Sancaktepe-İSTANBUL<br/>         Tel:0216.429 72 01 Fax:0216 429 71 01<br/>         Sultanbeyli V.D. 770 040 1025</p> |

**ОФІЦІЙНИЙ ІМПОРТЕР:**

ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД".

Адреса: 41100, Україна, Сумська обл., м. Шостка,  
вул. Привокзальна, буд. 1А.

Телефон: (044) 207 43 27

Країна походження - Туреччина.

**ВИРОБНИК:**

СІГМА ЕЛЕКТРИК САН. ВЕ ТІК.А.С., р-н Емек, вул Сіват Кад.

№ 15/1 корп № 3 Санджактепе -Стамбул/Туреччина

T +90 216 430 09 00 F +90 216 484 41 01

[sigma@sigmaelektrik.com](mailto:sigma@sigmaelektrik.com) • [www.sigmaelektrik.com](http://www.sigmaelektrik.com)